



ROLALIGHT[®] 10



Manuel d'utilisation

Aout 2022

2

2022, JCM DISTRIBUTION ©

COMPOSITION DE LA LIVRAISON

Le ROLALIGHT 10 est livré dans une valise rigide de 320 X 410 X 170 mm, l'ensemble pesant moins de 5 K.



Prise secteur : préciser le modèle à la commande (EU, UK, etc)

Chargeur

Images non contractuelles:
Nous nous réservons le droit de modifier le produit sans préavis.

POSITIONNEMENT



4 aimants puissants permettent une fixation sur toute surface métallique, horizontalement ou verticalement.



3
© 2020, JCM DISTRIBUTION



Fixation sur un chemin de câbles dans une coursive de navire...



...ou près du sol en éclairage de secours.

4

POSITIONNEMENT



Toutes les positions sur véhicule sont possibles pourvu que la carrosserie soit en acier...

Ci-dessous le ROLALIGHT 10 est simplement suspendu à une porte en bois et éclaire deux pièces...



Et ici c'est un panneau de signalisation qui devient un éclairage de zone...



FONCTIONNEMENT

5

© 2020, JCM DISTRIBUTION

Quatre niveaux de puissance lumineuse :

1- Puissance maxi (10 000 lumens) : 1 H d'autonomie.

2- Demi puissance : (5 000 lumens) : 2 H d'autonomie.

3- Puissance mini (2 500 lumens) : 4 H d'autonomie

4- Veilleuse (400 lumens) : 24 H d'autonomie



Une pression rapide sur la partie droite ou gauche du commutateur déclenche l'allumage. Plusieurs pressions sur la partie droite permettent d'augmenter le niveau de luminosité.



Plusieurs pressions sur la partie gauche permettent de diminuer le niveau de luminosité.



Pour l'extinction, maintenir la pression sur la partie droite du commutateur.

ATTENTION : Après extinction, lors de l'enroulage du ROLALIGHT 10 pour son rangement, veillez à ce qu'un déclenchement intempestif ne puisse se produire : risque de surchauffe...



6

© 2020, JCM DISTRIBUTION

RECHARGE

Les deux batteries latérales sont rechargées en 2,5 H à 3H par le chargeur connecté comme ci-contre. A la commande précisez le type de prise secteur qui vous convient.



Ne pas utiliser un autre chargeur que celui qui est fourni avec votre ROLALIGHT 10.

FICHE TECHNIQUE

Chargeur « intelligent » : les batteries peuvent rester en charge permanente.

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre. En cas de panne adressez vous à JCM distribution : coordonnées page suivante.



ROLALIGHT 10



Chargeur

Dimensions déployé : 1000 X 200 X 60 mm. Dimensions enroulé : 220 X 200 X 60 mm

Poids : 1,85 Kg

Température d'utilisation ambiante maxi : 40°C. Stockage : de 0 à 60°C.

Puissance : 130 W (24 V).

Batterie (en 2 packs latéraux) : Lithium Ion 24V 10 Ah.

Puissance lumineuse : 10 000, 5 000, 2 500 et 400 lumens (variateur)

Autonomie : 1 , 2, 4 and 20 heures. 500 cycles de charge/décharge.

Etanchéité: IP66

Fixation par 4 aimants de 11K de puissance ou sangle latérale.

100/240 V => 25,2V 4 Ah. Type de prise secteur à préciser à la commande.

Dimensions : 170 X 72 X 35 mm.

Poids : 0,5 kg

Temps de charge : 2,5 H à 3H selon température ambiante.



Votre distributeur exclusif du ROLALIGHT 10

JCM Distribution
92 rue des églantiers
34170 CASTELNAU LE LEZ
FRANCE

Tel : 0033 09 66 43 60 36
Email : jcm.distribution@wanadoo.fr
www.jcmdistribution.com

