JCM Distribution 92 rue des églantiers 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE. Tel : +33 (0)9 66 43 60 36 Email: jcm.distribution@wanadoo.fr Contact: Jean-Christophe Détis +33 (0)6 03 70 74 02

Ecarteur DE625 T40 BO 54V

Le fabricant italien confirme la notoriété de son immense gamme par les performances de ces outils simples et robustes, confirmées sur le terrain. La puissance des nouvelles batteries FLEXVOLT de DeWalt vient compléter cette remarquable efficacité.



Avec une puissance d'écartement de près de 18T, une ouverture de 625 mm et un poids de 19 K, l'écarteur DE625 se révèle extrêmement performant pour les opérations de désincarcération.



Batterie Lithium Ion

18V-54V DEWALT



FICHE TECHNIQUE

Pression	70 Mpa (700 bars)
Puissance d'écartement	174 kN (17,7 T)
Puissance d'écartement mini *	32,9 kN (3,4 T)
Puissance d'écrasement maxi *	60,6 kN (6,2.0 T)
Puissance de traction maxi *	46 kN (4,7 T)
Puissance de traction mini *	26 kN (2,7 T)
Poids sans batterie	21,5 K
Dimensions fermé	787 X 282 X 244 mm
Dimensions ouvert	701 X 625 X 244 mm
Batterie	DeWalt Flexvolt 18/54V
Moteur	54V BRUSHLESS
EN 13204	AS 45/625-19
*selon norme NFPA 1936	

Certification NFPA



THIS POWERED RESCUE TOOL MEETS THE REQUIREMENTS OF NFPA 1936, STANDARD ON POWERED RESCUE TOOLS, 2015 EDITION. DO NOT REMOVE THIS LABEL



























